

Lauflichtanlage BLS-10 LED

Die Lauflichtanlage ist eine Signaleinrichtung zur Verkehrsregulierung in Quer- sowie Längsabsperungen im Straßenverkehr auf einer Länge **von bis zu 65m**, wenn eine Laufleuchte mit **10m Kabellänge** verwendet wird, oder alternativ **von bis zu 100m**, wenn eine Laufleuchte mit **14m Kabellänge** eingesetzt wird.

Ermöglicht das Zusammenstellen von einem 3- bis 10-Leuchten-Satz, angeschlossene Leuchten werden immer zu der vorangehenden Leuchte angeschlossen, wodurch eine Reihe (Kaskade) entsteht.

In einer Lauflichtanlage müssen ausschließlich Laufleuchten mit der entsprechenden Kabellänge verwendet werden.



MASTERLEUCHE RLS-10 LED

- LED-Leuchte ø200mm **EN 12352 L8H**
- Masterleuchte beinhaltet Elektronik, die **bis zu 9 angeschlossenen Leuchten steuert**, so dass sie eine nach der anderen von der Leuchte an- und ausgehen
- Dämmerungsautomatik, dank Elektronik verfügen die Leuchten über hinterlegtes Dauerlicht für bessere Orientierung
- weiter wird der Akku durch die Elektronik vor Umpolung und Tiefentladung geschützt
- 5m Ladekabel mit Akkuklemmen
- Leuchte kann auf ein Profil von ø43mm oder 40x40mm befestigt werden



10 LED-LEUCHTEN-SATZ HÄLT
UNUNTERBROCHEN BLINKEND BIS
ZU 40 TAGEN MIT DEM AKKU
12V/180AH

LAUFLEUCHE BLS-10 LED

- **LED-Leuchte ø200mm EN 12352 L8H**
- Laufleuchte wird durch **einen 10m Kabel** mit Konnektor zu der vorangehenden Leuchte angeschlossen
- Leuchte kann auf ein Profil von ø43mm oder 40x40mm befestigt werden

LAUFLEUCHE BLS-14 LED

- **LED-Leuchte ø200mm EN 12352 L8H**
- Laufleuchte wird durch **einen 14m Kabel** mit Konnektor zu der vorangehenden Leuchte angeschlossen
- Leuchte kann auf ein Profil von ø43mm oder 40x40mm befestigt werden

werden

Technische Verbrauchsangaben in der Tabelle beziehen sich auch einen 10 Leuchten-Satz.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12/24V=
Stromaufnahme 12V=	Tag 0,28A Nacht 0,1A
Mittlere Stromaufnahme 12V=	4,5Ah / 24 Stunden
Stromaufnahme 24V=	Tag 0,15A Nacht 0,06A
Mittlere Stromaufnahme 24V=	2,5Ah / 24 Stunden

PRODUKTE

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-105-105110	Master Leuchte RLS-10 LED	1 St.
1-105-105510	Lauf Leuchte BLS-10 LED	1 St.
1-105-105520	Lauf Leuchte BLS-14 LED	1 St.

ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-220-900100	<u>Schalter zu Leuchten SS-x</u>	1 St.
1-110-100100	<u>Verschließbarer Akkukasten klein UZA-M/M</u>	1 St.
1-110-100300	<u>Sicherheitsakkukasten UZA-V/M B</u>	1 St.
2-890-010020	<u>Akku 12V/180Ah</u>	1 St.
2-040-015010	<u>Sicherheitsbake HIT-1.L Pfeil 60/60</u>	1 St.
2-040-015020	<u>Sicherheitsbake HIT-1.LP Pfeil 60/60</u>	1 St.
2-040-015040	<u>Sicherheitsbake HIT-1.PP Pfeil 60/60</u>	1 St.
2-045-090010	<u>Adapter Sicherheitsbake/Leuchte 60/40</u>	1 St.
2-050-000000	<u>Fussplatte HIT</u>	1 St.